

SHARP®

イーサインージ
e-Signage 楽々配信くん for FlashAir
セットアップツール

取扱説明書

はじめに

e-Signage楽々配信くん for FlashAirを使用するためには、本ツールにてお持ちのFlashAirにアプリケーションを書き込む必要があります。

取扱説明書について

- 本書は、e-Signage 楽々配信くん for FlashAir バージョン1.0 セットアップツールについて記載しています。
- 本書で使用されている用語は以下の通りです。

端末	e-Signage 楽々配信くん for FlashAir を使用するためのコンピュータ、タブレット、スマートフォンです。
パネル	インフォメーションディスプレイです。
コンテンツ (ファイル)	パネルに表示再生する動画、静止画の素材 (ファイル) です。お客様にてご用意ください。端末内に保存されているコンテンツのみ使用することができます。

1. 対応機種

OS	Windows 7 (32 ビット版/64 ビット版) Windows 8.1 (32 ビット版/64 ビット版) Windows 10 (32 ビット版/64 ビット版)
メモリー	2GB 以上
ディスプレイ	1280 ×1024 ドット以上
FlashAir	W-03 以降のモデル

※無線LAN搭載のコンピュータをご使用ください。

2. 準備

SetupTool_Cdist-forF_x.x.x.x.zip を任意のフォルダに展開します。FlashAir をコンピュータに挿入し、セットアップツール (Cdist-SetupTool.exe) を実行してください。

3. 操作手順

- 1) FlashAir をコンピュータに挿入する。
- 2) セットアップするFlashAirを選択。
 - FlashAir が表示されない場合は、セットアップツールを再起動してください。
- 3) FlashAir の無線LANを設定。
 - SSID の初期値は[FlashAirSharp]です。SSID は半角英数字で 1~32 文字以内で設定することができます。
 - パスワードの初期値は[12341234]です。パスワードは半角英数字で 8~64 文

字以内で設定することができます。

- 無線 LAN 自動停止時間として、停止なし（初期値）、5 分、10 分、30 分、から選択することができます。設定した時間以内に FlashAir 接続がない場合、無線 LAN 機能は自動的に切断されます。

4) FlashAir への書き込み後、FlashAir をコンピューターから抜き、挿し直す。

- FlashAir の挿し直しは、2 回必要な場合もあります。

5) FlashAir への接続確認。

- FlashAir をパネルに挿入してください。
- コンテンツ登録を行う端末の無線設定にて、設定した SSID に接続してください。

※Android をご利用の場合、ネットワークの接続を確認するメッセージが表示される場合があります。その場合、今の接続を維持するようにしてください。

- ブラウザにて次のアドレスに接続してください。 <http://flashair/>
- e-Signage 楽々配信くん for FlashAir のページが表示されることを確認してください。

4. 注意

- 本ツールを使用するためには、.Net Framework4.5.1 が必要です。
Cdist-CheckVersion.exe でご利用のコンピューターに対象の .Net Framework がインストールされているか確認することができます。既に必要な .Net Framework がインストールされている場合はそのままセットアップツールが起動します。
- ソフトウェアを初めて起動する際には、時間がかかります。
- 無線 LAN が切れた場合はパネルの電源を入れ直してください。本体設定のパワーセーブモードが「する」に設定されていれば、リモコンでの再起動も可能です。

5.商標について

- Microsoft、Windows、.Net Frameworkは、米国Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- FlashAirは（株）東芝の商標です。
- Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
ビジネスソリューション事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

●住所などは変わることがあります。(2017.1)

V1.0 JA17F(6)