

取扱説明書

お買いあがいいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に必ず保存してください。

税率変更が可能な税計算機能付
設定税率が変更できます。
ご使用前や電池交換時には、税率を確認したうえでご使用ください。

PRINTED IN CHINA
07FSC(TINSJ1331EHZZ)

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

安全にお使いいただくために

図記号について この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

△ 注意 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。


図記号の意味 **△** 記号は、気をつけが必要があることを表しています。
! 記号は、しなければならないことを表しています。

△ 注意

- 電池は誤った使いかたをすると、破れつや発火の原因となることがあります。また、液もれて機器を腐食させたり、手や衣服などを汚す原因となることもあります。以下のことをお守りください。
 - 電池のプラス “+” の向きを正しく入れる。
 - 使えなくなった電池を機器の中に放置しない。
 - 水や火の中に入れたり、分解しない。
- この製品に使用している電池を取り外した場合は、小さなお子様が電池を誤って飲むことがないようにしてください。電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



各部のなまえとスイッチ・主なキーのはたらき



ON 電源オン(入)/クリア・クリアエントリーキー：

- 電源を入れるときに押します。
- 置数直後やメモリー(グランドトータルメモリー含む)の内容を呼び出したときなどに、1回押せば表示数値がクリアされます。置数時のエラーや概算エラーを解除することもできます。
- 電卓内部の数値や計算命令をクリアするときは、2回押します。(設定した換算レートや税率、メモリー(グランドトータルメモリー含む)の内容はクリアされません。)

F4320A 小数部桁数(TAB)指定スイッチ：

F位置：小数部の桁数が固定されません。“浮動”になります。

4、3、2、0位置：小数部の桁数をそれぞれの桁数に指定します。

A位置：アディングモードを指定します。加減算において、自動的に小数点の位置を置数値の下位から2桁目に指定します。ただし、**[.]**を使用した場合や加減算以外の計算では、この機能は働きません。

GT ラウンド / グランドトータル(GT) / アンサーチェック指定スイッチ：

GT 5/4位置またはGT ↓位置：小計([=]、[%]を押して得られる値)がグランドトータル(累計)メモリーに自動的に加算されます。小計の累計を求めるときはいずれかの位置にします。なお、小数部桁数(TAB)指定スイッチにより指定された小数部桁数の下位1桁目の処理方法は次の通りです。 GT 5/4位置：四捨五入 GT ↓位置：切り捨て

アンサーチェック 5/4位置：計算結果を記憶し、次の計算結果と照合して正しいかどうかをチェックするときはこの位置にします。なお、小数部桁数(TAB)指定スイッチにより指定された小数部桁数の下位1桁目の処理方法は四捨五入となります。

*小数部桁数(TAB)指定スイッチがF位置にあるときや、計算の途中結果など、小数部の桁数が固定されない場合の端数は、上記指定にかかわらず切り捨てられます。

[.] ルートキー：開平計算を行うときに押します。

換算レート設定 マルチ換算 / 換算レート設定キー：

- 置数直後などに押せば、表示数値と設定した換算レートで次式により換算値を求めます。

換算値 = 表示数値 × 換算レート

- [CCE]** を2回押した後に押し、置数後再びこのキーを押すと置数値が換算レートとして設定されます。

換算レート確認 マルチ換算 / 換算レート確認キー：

- 置数直後などに押せば、表示数値と設定した換算レートで次式により換算値を求めます。

換算値 = 表示数値 ÷ 換算レート

- [CCE]** を2回押した後に押し、置数後再びこのキーを押すと置数値が税率として設定されます。

税率確認 / 税率確認キー：

- 置数直後などに押せば表示数値を税抜額とみなし、税込額を求めます。もう一度押すと税額が求められます。以降、このキーを押すたびに税込額と税額を交互に表示します。

税抜計算 / 税率確認キー：

- 置数直後などに押せば表示数値を税込額とみなし、税抜額を求めます。もう一度押すと税額が求められます。以降、このキーを押すたびに税抜額と税額を交互に表示します。

- [CCE]** を2回押した後に押し、税率を確認することができます。

※この製品の表示部にはチルトディスプレイを採用しています。

品名	EL-N732K
表示	液晶
計算桁数(概算)	12桁 (13~24桁)
計算機能	加減乗除、定数計算、メモリー計算、パーセント計算、べき乗計算、逆数計算、マルチ換算、税計算など
電源	太陽電池 (本体に組み込み) 3.0V... (DC) : リチウム電池 (CR2032) 1個 (本体内蔵)
リチウム電池	約 7 年 (内蔵リチウム電池のみで 1 日当たり 1 時間使用した場合) ● 使用環境や使用方法により変動します。
自動節電機能*	約 7 分
使用温度	0°C ~ 40°C
外形寸法	幅 112 mm × 奥行 185 mm × 厚さ 25.5 mm
質量	約 190 g (電池含む)
付属品	リチウム電池 1 個 (本体内蔵)、取扱説明書*

*日本語以外の説明書はございません。

仕様

*自動節電機能(オートパワーオフ機能)

この製品は、約 7 分間キー操作をしないと、電池保護のため自動的に電源が切れ表示が消えます。使用状態により、数分の長短があります。新たに計算をするときは、**[ON]** を押してください。設定した換算レートや税率、メモリー(グランドトータルメモリー含む)の内容は保持されています。

・この製品の上キャビ、下キャビには環境に配慮した再生プラスチックを使用しています。

この取扱説明書でのキーの記載方法について

・各キーは、基本的に枠(**[]**)で囲んで表します。ただし、裏面の計算例の数字は枠で囲まずに記載しています。

・裏面では、**[+]** を **[+]** と記載しています。

・いくつかのキーには 2 つの働きがあります。使用している機能によって、選択できる機能が異なります。この取扱説明書では、そのとき使用する機能のみを記載しています。

【例】: **[CCE]** は状況に応じ **[CCE]** または **[ON]** と記載します。

おねがい

- 日の当たる自動車内・直射日光の当たる場所・暖房器具の近くなどに置かないでください。

高温により、変形や故障の原因になります。

- 液晶表示部や太陽電池部はガラスでできていますので、強く押さないでください。

割れることがあります。

- 落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。

大きな力が加わり、壊れることがあります。

- お手入れに揮発性の液体(シンナー、ベンジンなど)や、ぬれた布などは使用しないで、乾いたやわらかい布をご使用ください。

変質したり色が変わったりすることがあります。

- この製品は防水構造になっていませんので、水など液体がかかるところでの使用や保存は避けてください。

雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

ご注意

- この製品を取り出したとき、十分に明るいところであるにもかかわらず、表示が消えている場合は、**[ON]** を押してください。

- お客様または第三者がこの製品および付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

廃棄時の注意事項


- この製品を廃棄する場合は、「電池交換のしかた」にしたがって電池を取り外し、電池と本体に分別してください。

製品の廃棄および電池が消耗して取り外した電池は、冒頭の「安全にお使いいただくために」もよく読んで取り扱いください。

- 製品の廃棄および電池が消耗して取り外した電池は、ショートするのを防ぐためプラス “+” とマイナス “-” をセロハンテープなどで絶縁してください。

- 分別した電池と本体を廃棄する場合は、自治体によって處理、処分のしかたが異なっていますので、その指示にしたがってください。

液晶表示部 シンボルは同時にすべてが表示されることはありません。



A

[A] を押して、マルチ換算を行ったとき表示されます。また、換算レートを設定するときや呼び出したときにも表示されます。

B

[B] を押して、マルチ換算を行ったとき表示されます。

=

数値が負のとき表示数値の左側に表示されます。

[=]、**[%]** を押して答えを求めるとき、**[M+]**、**[M-]** を押してメモリーの加減算を行ったとき、換算レートや税率を設定したとき表示されます。

OK

アンサーチェックの値が一致したとき表示されます。

M

メモリーに 0 以外の数値が記憶されているとき表示されます。このシンボルは **[RCM]** を 2 回押すか、**[CA]** を押すと消えます。

G

グランドトータルメモリーに 0 以外の数値が記憶されているとき表示されます。このシンボルは **[GT]** を 2 回押すか、**[CA]** を押すと消えます。

E

エラーが発生したとき表示されます。

レート

換算レートや税率を設定するときや呼び出したとき表示されます。

税込抜

税率を設定するときや呼び出したとき、税額を求めたとき “**税**” と表示されます。

税込額を求めたとき “**税込**” と表示されます。

税抜額を求めたとき “**税抜**” と表示されます。

[+]、**[-]**、**[×]**、**[÷]** を押したとき表示されます。

※この製品の表示部にはチルトディスプレイを採用しています。



シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町 22番 22号

情報通信事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡市美濃庄町 492

計算を始める前に

- 計算を始める前に [CCE] を 2 回押して、電卓内部の数値や計算命令をクリアしてください。
- GT の位置は、特に指定のない場合どこにあってもさしつかえありません。なお、GT 5/4 位置、GT ↓ 位置のときは “G” シンボルが表示することがあります、以降の計算例の表示では記載を省略しています。

「基本計算のしかた」グランドトータル計算例は除く)

アンサーチェック(照合)のしかた

- この製品は、前回の計算結果([=]、[%]で求めた答)と 2 回目の結果が一致しているかどうかを照合することができます。
- なお、3 回目の結果は、2 回目の結果と照合されます。

【例】 $120 \times 3652 + 670 - 258 = 438652$ の計算の照合

操作	表示
F4320A GT ↓ 5/4 フォーマット [CCE] [CCE]	0
① 120 [×]	120
③ 3652 [+]	438240
④ 670 [-]	438910
⑤ 258 [=]	438652

操作	表示
⑥ [CCE] [CCE]	0
120 [×]	120
⑦ 3652 [+]	438910
670 [-]	438652
⑧ 258 [=]	438652

- ①～⑤前回の計算
 - ⑥～⑧2回目の計算
- 前回の計算結果と一致したとき表示
(不一致のときは表示しません。)

ご注意：・[CA] を押すと、前回の計算結果がクリアされ照合はできません。

・マルチ換算、税計算、メモリー計算の値、計算過程での照合はできません。

マルチ換算のしかた

マルチ換算の専用キー ([A])、([B]) を使って、通貨換算・単位換算などを行うことができます。

- マルチ換算を行うときには、まず換算レートの設定 / 確認をします。ご使用の前には、必ず換算レートを確認してください。
- 換算レートは、6 衔の範囲で設定（または変更）できます。（小数点は 1 衔と数えません。）
- 設定した換算レートは、変更するまで記憶されています。ただし、電池の消耗（「電池交換の時期」参照）などで設定した換算レートが変化することがあります。

換算レート設定

【例】換算レート（1 ドル=123.45 円）を設定する。

操作	表示
[CCE] [CCE]	0
換算レート設定 123.45	A 12345
換算レート設定	=

【例】通貨換算

120 ドルを円に換算する。（換算レート（1 ドル=123.45 円）が設定されているとき）

操作	表示
F4320A [CCE] [CCE]	0
120	120
[A]	A 148.14
[B]	148.14

換算レート確認

【例】換算レートを確認する。

操作	表示
[CCE] [CCE]	0
換算レート確認	A 12345
[CCE] [CCE]	=

【例】単位換算

換算レート（1 メートル=39.3701 インチ）を設定し、472.4412 インチをメートルに換算する。

操作	表示
[CCE] [CCE]	0
換算レート設定 39.3701	A 393701
換算レート設定	=
F4320A 472.4412	472.4412
[B]	B 12

電源について

この製品は“リチウム電池”と光を電気に変える“太陽電池”の 2 つの電源方式（ツインパワー）を採用しています。この 2 つの電源方式により、通常は太陽電池で動作し、使用中に光がさえぎられても、リチウム電池により計算内容などを保護します。

電池の使用上の注意

冒頭の「安全にお使いいただけたために」もよく読んでお取り扱いください。

- 消耗した電池をそのままにしておきますと、液もれにより電卓を傷めることができます。
- 最初の電池は工場出荷時に組み込まれていますので、所定の連続使用時間に満たないうちに、寿命が切れることができます。

電池交換の時期


暗い場所で使用しているとき、次のような現象が現れたら新しい電池と交換してください。

- 正面から見た表示が薄くて見にくい。
- 自動節電機能（オートパワーオフ機能）が働いて表示が消えているとき、[ON] または [CA] を押しても何も表示しない。

電池交換のしかた

使用する電池はリチウム電池（CR2032）1 個です。

ご注意：電池交換をすると、設定していた換算レートや税率、メモリー（グランドトータルメモリー含む）の内容が変化・消失する場合があります。



電池を交換したら

- [ON] [CA] と押し、液晶表示部に “0.” が表示されることを確認してください。もし、“0.” が表示されない場合は、もう一度電池を取り外して入れ直し、再度表示を確認してください。（光が太陽電池部に当たらないようにさえぎった状態で確認してください。）

- [CCE] [CCE] 换算レート確認 と押して換算レートを、[CCE] [CCE] 税率確認 と押して税率を確認してください。もし換算レート、税率が変化・消失している場合は、再度設定し直してください。（「マルチ換算のしかた」、「税率のしかた」参照）

お客様ご相談窓口のご案内

◆ 修理を依頼されるときは

仕様および使用上のご注意に従った正常な使用状態で、故障した場合には、修理ご相談窓口に修理をお申しつけください。保証期間中（お買い上げの日から 1 年間）は、無料で修理または同等品と交換させていただきます。

★ 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。

- （イ）使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷
- （ロ）お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷
- （ハ）過酷な使用による故障・損傷
- （二）火災・地震および風水害その他の天災地変など、外部に要因がある故障・損傷
- （ホ）電池の液もれによる故障・損傷
- （ヘ）消耗品（リチウム電池）が損耗し取り替えを要する場合

修理ご相談窓口

修理は、（電卓）消費者相談係に郵便番号、ご住所、お名前、電話番号、お買い上げ年月日および販売店名（または、贈答品）、故障内容などを記入のうえ製品を郵送してください。（送料はお客様負担）

〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町 492

シャープ株式会社 情報通信事業本部

（電卓）消費者相談係 電話 0570-05-0892

（当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。呼出音の前に NTT より

通話料金の目安をお知らせいたします。）

（注）携帯電話・PHS からは、下記の番号をご利用ください。

一般電話 （0743）55-0892

修理ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて

ご提供いただいた個人情報（ご住所、お名前など）は、修理やご相談のためにのみ利用させていただきます。

使用方法・お買い物相談など

お客様相談センター



0120-303-909

携帯電話・PHS OK 携帯電話・PHS からご利用になれます。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～18:00

●日曜・祝日：9:00～17:00（年末年始を除く）

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2006.12）

■IP 電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室（043）351-1822

西日本相談室（06）6792-1583

税計算のしかた

税計算の専用キー ([税込]、[税抜]) を使って、税込額、税抜額、税額を求めるることができます。

- 税計算を行うときには、まず税率の設定 / 確認をします。ご使用の前には、必ず税率を確認してください。

- 税率は、4 衔の範囲で設定（または変更）できます。（小数点は 1 衔と数えません。）

- 設定した税率は、変更するまで記憶されています。ただし、電池の消耗（「電池交換の時期」参照）などで設定した税率が変化することがあります。

税率の設定

【例】税率を 5% に設定する。

操作	表示
[CCE] [CCE]	0
税率設定 5 [税率設定]	= 5

税率の確認

【例】税率を確認する。（税率：5%）

操作	表示
[CCE] [CCE]	0
税率確認	= 5

税込計算

【例】800 円の税込額、税額を求める。（税率：5%）

操作	表示
F4320A [CCE] [CCE]	0
800	800
[税込]	税込
=	840
[税込]	税
=	40

税抜計算

【例】税込表示額が 840 円の商品と 525 円の商品の合計額、税抜額、税額を求める。（税率：5%）

操作	表示