



## 対応車種一覧 (Mercedes-Benz)

EV用コンバータ (JH-WE2301) と対応する車種の一覧を掲載しています。

- 接続可能車種および各項目については下記をご確認ください。
- 今後発売される車種については、全てが接続できるわけではありません。対応車種は、今後も順次追加してまいります。
- EVの機能や名称等に関して不明なものがある場合はご使用になる前に、必ずEVの取扱説明書をご確認ください。
- EV接続中は車両側でも各種システム (バッテリー保護機能等) を動作させるために、電力を消費する場合があります。消費を抑えたい場合には、EVと接続解除して、充放電コネクタをEVの給電口から取り外してください。
- 約1.5kW以下で充電/放電している状況が5分以上続くと、EV接続が解除されます。充放電コネクタを一度車両から取り外した後、再度EV接続操作をしてください。  
(充放電コネクタを車両から取り外すことなくEV接続操作を行うとQ-41エラーが発報し接続できません)
- 車両側で双方向充電の設定をおこなってください。双方向充電が解除されている場合、V2Hシステムと接続できません。

### ● 特定車種設定\*

マルチエネルギーモニタの「V2H設定」画面から、「充電上限抑制」「自動EV接続」を以下の組み合わせに設定してください。

設定項目	設定	機能
充電上限抑制 <sup>※1※2</sup>	有効	EV側で設定されている充電上限に達する前に充電が停止する機能です。ただし、本機能はEVの手動充電中は無効となります。
自動EV接続 <sup>※3</sup>	無効	充放電コネクタの自動ロック機能がある車種について、その機能を「有効」または「無効」に設定できます。

\*本設定をご利用の際はV2Hシステムのソフトウェアバージョンアップが必要な場合があります。

## ■ Mercedes-Benz

車名	型式	総電力量 <sup>※5</sup>	充電上限 <sup>※1※2</sup>	放電下限 <sup>※6</sup>	停電時起動用ケーブル	自動ロック機能有無
EQE	MP202301~ <sup>※4</sup>	90.6kWh	約100%	約10%	要	※3
EQE SUV	MP202302~ <sup>※4</sup>	89.0/90.6kWh	約100%	約10%	要	※3
EQA	MP202402~ <sup>※4</sup>	70.5kWh	約100%	約10%	要	※3
EQB	MP202501~ <sup>※4</sup>	66.5/70.5kWh	約100%	約10%	要	※3

※1 充電上限まで充電されると自動的にEVのコネクタロックがはずれ未接続状態になり、車両からの放電を行うためには走行等によりEVの電池残容量を減らしてから改めて接続をする必要があります。  
コネクタが自動で外れないようにするために、特定車種設定から「充電上限抑制」の設定をしてください。

▶ 対応車種一覧のTOPページは[こちら](#)

- ※ 2 充電抑制機能を有効にした状態で 100%まで充電を行いたい場合は、マルチエネルギーモニター上の[手動充電]ボタンを押して手動充電を行ってください。  
ボタンを押しても充電されない場合は、以下操作をすることで手動充電が可能です。  
【マルチエネルギーモニターで手動充電に切り替える場合】
  1. 「充電上限抑制」の設定を無効にしてください。
  2. EV の接続を一度解除し、再度 EV を接続して手動充電を行ってください。  
(手動充電完了後は再度「充電上限抑制」の設定を有効にしてください。)【EV 用コンバータで手動充電に切り替える場合】
  - ・ 「自動運転」ボタンを長押しし、手動充電に切り替えてください。
- ※ 3 EV 接続解除後に充放電コネクタを車両に接続したままにしておくと、自動ロック機能により再びコネクタがロックされる場合があります。  
コネクタの不要な再ロックが起これないように、特定車種設定から「自動 EV 接続」の設定を無効にしてください。
- ※ 4 MP とはメルセデス・ベンツ日本にて使用しているモデル識別コードになります。
- ※ 5 総電力量は V2H システム接続時の実使用可能容量とは異なります。
- ※ 6 EV の電池保護ならびに V2H システムの保全のため、記載の放電下限近くまで到達した時点で放電を停止します。

[自動車に関するお問い合わせ]

・メルセデス・ベンツ日本合同会社 ホームページ (<https://www.mercedes-benz.co.jp/>)

メルセデスコール 0120-190-610

▶ 対応車種一覧の TOP ページは[こちら](#)