
寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法

(単位:mm) LC-60XL10 正面 側面 92 1372 48 1329 (表示サイズ) 878 825 (表示サイズ) 748 483 169 1054 387 壁掛け金具取り付け時の寸法 400 金具取付ピッチは 400mmです。 AQUOS 400

・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから アングルの取り付けを行ってください。

壁掛け金具AN-52AG6使用時



壁に掛けて設置する場合は

- ・別売の壁掛け金具*で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例)⇒ **13**ページ)
 - ※ LC-60XL10、LC-52XL10、LC-46XL10 は、 AN-52AG6 に対応しています。

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の 取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- 必ず2人以上で作業してください。

取り付け角度について

0°です。


進備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルや LAN ケーブルは、相手の機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。


ネジは、JIS 2番のプラスドライバー(市販品) で取りはずしてください。

・ディスプレイパネルに汚れが付かないように、本体に保護シートを被せてください。(保護シートは、購入時、本体に被せてあります。)設置が完了するまでは、本体の保護シートを取り外さないようご注意ください。

LC-60XL10



スタンドを固定している ネジをはずし、 本機を持ち上げて、スタンド をはずす



- スタンドを外したら、本機のディスプレイ部を寝かせてください。
- テーブルなどの台の上に毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上に本体を寝かせます。


◇おしらせ◇

- LC-60XL10は、テーブルなどの台がない場合は、梱包ケースを簡易テーブルとして代用することができます。詳しくは、梱包ケース前面の「簡易テーブルの作りかた」をご覧ください。
- 次ページの手順3へ進みます。


LC-52XL10 / LC-46XL10

★機を寝かせ、 スタンドカバーを 固定しているネジをはずし、 スタンドカバーをはずす


・テーブルなどの台の上に毛布など厚 手の柔らかい布を敷き、その上に本 体を寝かせます。



スタンドを固定している ネジをはずし、スタンドを はずす



3 本体の保護シートを ミシン目に沿って切り、 めくり上げる



4 壁掛け金具ユニットを取り 付ける


> 角度設定していない状態(0°設定)で 取り付けます。

> ◇おしらせ◇

・壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、壁掛け金具に付属のテレビ取付用ねじ®(M6、長さ 12mm、4本)をご使用ください。

壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け設置する

- 本機はかなりの重量があります。硬い 床などに落とさないよう、また足の上 に落とさないようご注意ください。
- 壁掛け設置については、次ページを で覧ください。



設置完了後に保護シートを 取り外す

壁掛け設置のしかた(例)

・本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。スタンドを取り付けている場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす⇒ **11** ページ)

・壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、 壁掛け金具に付属のテレビ取付用ねじ®(M6、 長さ 12mm、4本)をご使用ください。

液晶テレビを設置する壁面 のテレビの四隅となる位置 にテープなどを貼り、テレビ の外形寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に 測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビの中心となる位置)に目印を付ける

糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

この目印と壁用金具のディス プレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

・右記の寸法の数値は目安です。作業 状態などにより異なってきます。

スタンドをはずす (⇒**11**ページ)

壁掛け金具ユニットを液晶 テレビに取り付ける


壁に掛ける

・壁面の寸法の目印(テレビの四隅)を 目安にして取り付けます。

目印のテープ類を取り除く

AN-52AG6

 LC-60XL10、LC-52XL10、LC-46XL10 に 対応しています。



	60 型	52型	46 型
Α	186mm	181mm	101mm
画面の中心	С	aの 5mm上	cの 5mm上
ディスプレイの 中心	dの 5mm下	b	d